



“МИГ-СЕРВИЗ” ООД
гр.Бургас, ул.”Ген.Гурко” 59
[http:// migservice.eu](http://migservice.eu)

тел.:056/ 820 - 072
GSM: 089/335-43-80

РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ Eltrade B1 KL

Включването и изключването на апарата се извършва чрез - **ON**

Режим на работа

От **“Главно меню”** натискаме бутон **1**

Служебно въвеждане на сума: маркираме сумата, след това натискаме бутон **00**, след което бутон **D1** и **TOTAL**

Маркиране на касов бон:

1. Цена
2. Група **D1, D2, D3** или **D4**
3. **STL** – показва междинната сума в бона до момента
4. **TOTAL**

Корекции при грешка:

CL – трие грешно маркирана сума или грешно натиснат бутон, но преди група **D1, D2, D3** или **D4**

VD – трие погрешно маркирана сума след натиснатата група **D1, D2, D3** или **D4**, но преди **TOTAL**. При маркиране в бон на няколко стоки или услуги, **VD** трие, като последователно го натискаме според броя на операциите.

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (за касовата книга)

1. Натискаме **ON** до появата на **“Главно меню**.
2. Натискаме бутон **2**

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ (отчет четене на оборота без нулиране)

1. Натискаме **ON** до появата на **“Главно меню**.
2. Натискаме бутон **3**, след което бутон **1**

Месечен/годишен отчет (от дата до дата)

1. Натискаме **ON** до появата на **“Главно меню”**.
2. Натискаме бутон **6**
3. Натискаме бутон **1**
4. Натискаме бутон **2**
5. Въвеждаме начална дата (**010615**), натискаме **TOTAL**
6. Въвеждаме крайна дата (**300615**), натискаме **TOTAL** и пак **TOTAL**